



Блоки аварийного питания освещения серии «VIP PRO DATA» предназначены для встраивания в светильники с 4-штырьковыми флуоресцентными источниками света мощностью 4-80 Вт. При аварии питания блоки автоматически переключают источник света на питание от аккумуляторов и продолжают работать с уменьшенным световым потоком в течение номинального времени 1-3 часа, в зависимости от модели.

Die Notstromversorgung für Beleuchtungssysteme aus der Serie Vip PRO DATA ist für die Montage in Leuchten mit 4-PIN Leuchtstoffröhren mit einer Leistung von 4-80 W bestimmt. Im Falle eines Stromausfalls erfolgt eine automatische Umschaltung der Lichtquelle auf die Stromversorgung aus den Akkus, wonach sie ihren Betrieb mit reduziertem Lichtstrom für eine nominale Dauer von 1-3 Stunden fortsetzen.



VIP STANDARD 8 × pole

Тип / Typ	Модель / Modell	Мощность / Leistung	Время / Brenndauer	Функция / Funktion	Аккумулятор* / Akkutyp	Вес (кг) / Gewicht (kg)
VIP PRO	158i DATA	4-58W	1 h	m/nm	4×Sc	0,5
VIP PRO	358i DATA	4-58W	3 h	m/nm	4×D	0,8
VIP PRO	180i DATA	4-80W	1 h	m/nm	5×C	0,7
VIP PRO	380i DATA	4-80W	3 h	m/nm	5×D	0,8

* Обычно применяются аккумуляторы Ni-CD. За дополнительную плату возможно применение аккумуляторов Ni-MH после предварительного уточнения в заказе / Standardmäßig werden NiCd Akkus eingesetzt Gegen Aufpreis besteht die Möglichkeit einer Ausrüstung mit NiMH Akkus. Option bei der Bestellung angeben.
 ** ...i - impulsowe ładowanie Akкумулятора i układ przelączający 8×pole
 ...i - Impulsaufladung des Akkus und 8 × Feld Schaltung

Степень защиты IP / Schutzart IP	20	Класс изоляции / Isolationsklasse	II	Напряжение / Stromversorgung	230 V AC 50-60 Hz
Время зарядки / Ladezeit	Первая зарядка: 48 ч Циклическая зарядка: 24 ч Erste Aufladung: 48 h Regelmäßige Aufladung: 24 h	Интервал рабочей температуры / Betriebstemperaturbereich	10-50 °C	Аккумулятор / Akkutyp	ni-cd/ni-mh* выборочно/optional
Срок службы Аккумулятора / Lebensdauer des Akkus	Замена аккумулятора рекомендована максимально после 4 лет (в зависимости от условий эксплуатации). Высокая температура окружающей среды неблагоприятно влияет на емкость элементов, значительно сокращая их срок службы. Es wird empfohlen, dass die Akkus spätestens nach 4 Jahren ersetzt werden (je nach Betriebsbedingungen). Eine hohe Umgebungstemperatur hat einen schlechten Einfluss auf die Kapazität der Zellen, wodurch ihre Lebensdauer deutlich verkürzt wird.	Сертификат / Zertifikat	CE ENEC	Соответствие продукта / Konformitätserklärung	EN 60598-2-22 EN 61347-2-7 EN 55015 EN 61000-3-2
Срок службы Аккумулятора / Lebensdauer des Akkus	Замена аккумулятора рекомендована максимально после 4 лет (в зависимости от условий эксплуатации). Высокая температура окружающей среды неблагоприятно влияет на емкость элементов, значительно сокращая их срок службы. Es wird empfohlen, dass die Akkus spätestens nach 4 Jahren ersetzt werden (je nach Betriebsbedingungen). Eine hohe Umgebungstemperatur hat einen schlechten Einfluss auf die Kapazität der Zellen, wodurch ihre Lebensdauer deutlich verkürzt wird.	Корпус балласта / Gehäuse des Vorschaltgeräts	Изготовлен из uv-стабилизированного поликарбоната (pc). Hergestellt aus uv-stabilisiertem Polycarbonat (pc).	Монтаж / Montage	Для установки в светильниках, при помощи винтов. In der Leuchte mit Hilfe von Schrauben.
Срок службы Аккумулятора / Lebensdauer des Akkus	Замена аккумулятора рекомендована максимально после 4 лет (в зависимости от условий эксплуатации). Высокая температура окружающей среды неблагоприятно влияет на емкость элементов, значительно сокращая их срок службы. Es wird empfohlen, dass die Akkus spätestens nach 4 Jahren ersetzt werden (je nach Betriebsbedingungen). Eine hohe Umgebungstemperatur hat einen schlechten Einfluss auf die Kapazität der Zellen, wodurch ihre Lebensdauer deutlich verkürzt wird.	Характеристика** / Technische Daten	...i - инвертор 8-полюс, предназначенный для магнитных и электронных балластов, соответствующих требованиям vde (0108). Работает с источниками света в соответствии со спецификацией прибора. ...i - 8 Feld Spannungskonverter für elektronische Vorschaltgeräte nach vde (0108). Zusammenwirken mit Lichtquellen nach Gerätespezifikation.	Тестирование / Testsystem	Автоматическое, выполняемое встроенной микропроцессорной системой, которая выполняет тесты, запрограммированные в контрольной центральной системе «DATA-S» и «DATA-S EASY» Automatisch, Durchführung von in der Überwachungszentrale programmierten Tests über den Mikroprozessor in den Systemen DATA-S, DATA-S EASY.

